

調光操作卓機能一覧

TOSHIBA LICSTAR - (Type J)

項目	内容
制御回路数	1024 回路(負荷名称入力)
制御チャンネル数	1024 チャンネル
調光信号出力	DMX512 2 系統(調光器回路含む)
調光信号入力	DMX512 1 系統(持ち込み卓用)
バックアップシステム	最終パッチデータ+フェーダ直でのバックアップ
記憶キュー数	最大 1000 キュー
演目数(ショーデータ)	1000 演目以上
プリセットフェーダ	60 本×3 段 タッチスイッチ 1 段分(+、-、LINE 切替機能付き) デジタルレベル表示器 60 個 60 本×3 段 / 180 本×1 段切替
	クロスフェーダ 1 組
	段マスター 3 本 タッチスイッチ(+、- 切替機能付き)
	FREE 切り替え
マクロスイッチ	10 個
フリーフェーダ	10 種類(フェーダ10本) (ハウスライトブロックフェーダと切替機能付き)
ワークスイッチ	4 種類(ON / OFF スイッチ 4 個)
ハウスライト	スピード設定スイッチ・表示器 1 式
	マスターレベル LED 2 組
	上限・下限フェーダ 1 組
	ブロックフェーダ 10 本 (フリーフェーダと切替機能付き)
	明・止・暗スイッチ 2 組 誘導灯客調連動機能
ディマータータ	プロポーションナルレベル設定(0~100%)
	ノンディム設定
	プロファイルカーブ 26 種類
	FIX レベル設定(0~100%)
	ワークスイッチ割付 4 種類

パッチ場面	8 場面(ホール卓 6、持ち込み卓 2) ホール卓と持ち込み卓パッチは HTP 方式 持ち込み卓入力はホール卓 / 持ち込み卓パッチ切替機能 実行場面・仕込場面方式	
	チャンネルへの負荷パッチ コメント設定(半角 10 文字又は全角 5 文字) 回路の一時点灯機能(0~100%)	
	ハウスライトブロックフェーダへの負荷割付 コメント設定(半角 10 文字又は全角 5 文字)	
	チャンネルグループ 999 種類 コメント設定(半角 10 文字又は全角 5 文字)	
プロファイルカーブ	100 階調指定 26 種類(うち固定 5 種類) コメント設定(半角 10 文字又は全角 5 文字)	
サブマスターフェーダ	20 本×20 ページ×6 バンク タッチスイッチ(+、- 切替機能付き) チャンネル再生(1~100%指定可能) キュー再生 エフェクト(チェイス)再生 インヒビット(チャンネルマスター)機能切替 ロックモード機能 連続割付機能 挿入、削除機能 クロスモード機能 コメント設定(半角 10 文字又は全角 5 文字)	
	ミキシングホイール	10 本(パートと切替) チャンネルレベル操作(等差 / 等比レベル操作) キューチャンネル操作(等差 / 等比レベル操作) エフェクトスピード調整

エフェクト(チェイス)	最大 100 ステップ×100 パターン
	時間単位 0.01 ~ 59.99 秒(0.01 秒単位)
	同時再生 20 パターン
	コメント設定(半角 10 文字又は全角 5 文字)
	タイム制御 CUT / FADE
	ステップ制御 ループ、リバース、リターン、ランダム 1、ランダム 2、ランダム 3
	ステップ内容 チャンネル割付(1 ~ 100% 指定) キュー割付
キュー	ムーブフェード(アップ/ダウン)方式
	GO ボタンによる自動再生
	フェードタイム 0 ~ 59 分 59.9 秒(0.1 秒単位)
	ディレイタイム 0 ~ 59 分 59.9 秒(0.1 秒単位)
	ウエイトタイム 0 ~ 59 分 59.9 秒(0.1 秒単位)
	ホイールにより再生中タイム調整
	ムーブフェーダによる手動再生
	エフェクト(チェイス) 割付再生
	リンク機能
	プロファイルカーブ割付機能
	マクロ実行機能
	コメント設定(半角 10 文字又は全角 5 文字)
	チャンネルレベル操作(等差 / 等比レベル操作)
	トラッキング記憶機能
	ヒートアップチャンネル選択機能
	パート 10 分割 フェードタイム 0 ~ 59 分 59.9 秒(0.1 秒単位) ディレイタイム 0 ~ 59 分 59.9 秒(0.1 秒単位) ホイールによる手動再生 ホイールによる再生中タイム調整 ホイールによる手動再生(ホイールはミキシング機能と切替) エフェクト(チェイス) 割付再生 プロファイルカーブ割付機能 マクロ実行機能 コメント設定(半角 10 文字又は全角 5 文字)

ディスプレイ	セッティング用 15 型液晶ディスプレイ×1 ライブ画面 ステージ画面 ブラインド画面 トラックシート画面 サブマスター画面 キューシート画面 エフェクト(チェイス)画面 パッチ画面 デイマー画面 グループ画面
	セットアップ用ノート PC×1 パッチ画面 デイマーデータ画面 ハウスライトパッチ画面 プロファイルカーブ画面 CC ロールセットアップ画面 CC ロールパッチ画面 CC デイマーリレーション画面 デイマーグループ画面 マクロ画面 開演サイン画面 チャンネルレイアウト画面 システムコメント・キューリスト画面 コメント入力画面 デフォルト画面 プレイバック画面 デイマー画面 アラーム画面 調光盤監視モニタ画面 データクリア画面 SAVE & LOAD 画面 プリント画面 時計設定画面 操作履歴画面
外部記憶装置	セットアップ用ノート PC MO ドライブ / FD ドライブ(JASC)